



Das robuste und leistungsstarke Tablet der Industrie 4.0-Generation ist Android Enterprise Recommended und durch Zero-Touch-Funktionalität sofort einsatzbar und ideal für Maintenance-Applikationen im IoT-Umfeld geeignet. Das 8 Zoll große Display, zwei frei programmierbare Tasten, eine langlebige Batterie, eine praktische Handschlaufe und eine separate Ledertasche mit Umhänge-/Gürtel- oder Tragegurtsystem sind weitere Highlights.

) Android ist eine Marke der Google LLC. Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. ) © 2023 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1042MD01REV12\_DE\_03.2024





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Betriebssystem	Android <sup>™</sup> 13
Prozessor	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
Speicher	4 GB RAM   64 GB interner Speicher   microSD Speicher bis 512 GB
Frequenzen	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Abmessungen	Größe: 237 x 156 x 22 mm   Gewicht: 890 g
Display	8" Gorilla Glass® 3. Generation   1200 x 1920 Pixel
Batterie	8400 mAh
Kamera	13 MP AF Rückseite   5 MP FF Vorderseite
Verbindungen	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Schutzarten	IP68 wasser-/staubdicht   MIL-STD-810H   Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN



SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig, basierend auf länderspezifischen Vorschriftens)



2 individuell programmierbare Tasten



Display mit Handschuhen bedienbar



Accelerometer, Gyroskop-, Magnet-, Temperaturund Feuchtigkeit-, Näherungs-Sensor



Magnetladeanschluss

## **LIEFERUMFANG**

Tablet mit integrierter Batterie, Handschlaufe, Type C USB-Kabel, USB Magnetladekabel, Netzadapter universal, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.